


Eurorack Adapter for L6 **ERL-6** **DE**

Lieferumfang




Rack-Montageplatten

Abmessungen: 126,8 mm (B) × 128,5 mm (T) × 44 mm (H)
Gewicht: 147 g (links), 137 g (rechts)



Flachbandkabel

Länge: 300 mm
Gewicht: 13 g



Netzteil

Abmessungen: 65 mm (B) × 34 mm (T) × 26,6 mm (H) (inkl. 2 zusätzliche Schrauben)
Gewicht: 22 g
Nenneingangsstrom: +12 V \equiv 1,6 A
Nennausgangsstrom: +5,6 V \equiv 2,5 A




Schrauben × 8

Anleitung zur Montage


Entnehmen Sie die Batterien aus dem L6, bevor Sie den ERL-6 montieren.

Wenn Sie die Batterien über einen längeren Zeitraum im Gerät eingesetzt lassen, können sie auslaufen und Fehlfunktionen verursachen.


- 1** Lösen Sie die Schraube und schieben Sie die Halterung nach unten.




- 2** Setzen Sie die Platten in den zwei Montageöffnungen des L6 ein.




- 3** Klappen Sie die Platte in Richtung des L6.




- 4** Rasten Sie die Halterung oben ein und fixieren Sie sie mit der Schraube. Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Platte.




- 5** Bringen Sie das Netzteil an und befestigen Sie es mit den zwei Schrauben.




- 6** Schließen Sie das Flachbandkabel am Netzteil an.



- 7** Schließen Sie das Flachbandkabel im Eurorack-Gehäuse an.



- 8** Fixieren Sie das Gerät über die vier Schrauben im Eurorack-Gehäuse.



Zugriff auf die Video-Anleitung
zoomcorp.com/help/erl-6

- Unterbrechen Sie vor dem Einbau immer zuerst die Stromversorgung für das Eurorack-Gehäuse.
- Das Netzteil wandelt +12 V auf +5,6 V zur Stromversorgung des L6. Bei einer Spannung von +12 V liegt der Strombedarf bei 500 mA. Verwenden Sie ein kompatibles Eurorack-Gehäuse.
- Schließen Sie das Netzteil ausschließlich an einem kompatiblen Produkt an. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.

ZOOM CORPORATION 4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan zoomcorp.com

© 2024 ZOOM CORPORATION Dieses Handbuch darf weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige Erlaubnis kopiert oder nachgedruckt werden. Eventuell benötigen Sie diese Anleitung zukünftig zu Referenzzwecken. Bewahren Sie sie daher an einem leicht zugänglichen Ort auf. Die Inhalte dieses Dokuments können ebenso wie die Spezifikationen des Produkts ohne vorherige Ankündigung geändert werden.